

# BUTIKK I PRAXIS

## KJØL OG FRYS

Minitema til Dagligvarehandelen nummer 11-2011

# Rengjøring alfa og omega

**Såpe, vann og klut er de viktigste hjelpemidlene når kulde- møblene skal pleies.**

AV CHRISTIAN DIETRICHSON

christian@dagligvarehandelen.com

- Kuldemøblene skal og må rengjøres. Det inngår i det butikkene er pålagt gjennom hygieneforskriften, fastslår teknisk sjef Freddy Bøhm i Norge.

Butikkenes ansvar er først og fremst å rengjøre innsiden av diskene. Midlene kan ikke kalles noe hokuspokus. Man kommer som regel langt med såpe, vann og klut.

### Skitt i vannet

Kuldebransjen deler kulde- møblene i to hovedtyper i tillegg til kjøl og frys. De store supermarkedsdiskene har nok plass til å samle opp en masse støv og skitt.

I kjølediskene er vannet fra avrimingen en viktig årsak til at skitten vokse og kose seg. På bunnen av disken blandes vannet med støv fra den innsugde luften.

- All skitt følger ikke med ut gjennom avløpet, men blir liggende og må fjernes.

I bunnen av kjølediskene finner Norpes folk også prislapper eller deler av produkter fra ødelagt emballasje.

Tømmingen og vaskingen av kjølediskene bør foretas minimum to ganger i året. Det samme gjelder frysediskene. Etter at varene er fjernet, lar man diskene tine over natten. Dagen etter rengjøres de.

### Kjølekapasiteten ødelegges

Smådiskene med ledning til nærmeste stikkontakt rengjøres på samme måte som supermarkedsdiskene. På ett punkt adskiller de seg likevel.

- Plug-in-diskene rommer sitt eget maskineri. Det gjør det svært viktig å få vasket kondensatoren.

Kondensatoren kjøler ned kuldemediet. Når den skitnes til, reduseres kjølekapasiteten. Har det pågått over lengre tid, kanskje halvannet år, kan effekten bli en kraftig reduksjon i kompressorens levetid. Å skifte ut motoren i kuldemøbelet koster normalt 13.000-15.000 kroner.

- Det er mer enn hva det koster å kjøpe en ny plug-in-disk.

Butikkene kan selv ta hånd om den enkle rengjøringen av kondensatorene ved å børste eller støvsuge. Innimellom trengs det likevel rengjøring med trykkluft, noe kuldeleverandøren må ta seg av.

- Man bør ha egne rengjøringsrutiner for plug-in-diskene. Renholdet av disse faller lett mellom to stoler.

Smådiskene eies ofte av vareleverandør- ene. Om ansvaret for vaskingen ikke er spikret, vil både butikkansatte og leverandør- enes folk lett kunne fornemme at denne jobben er ikke min. Den tilhører den annen part.

### Må ha frie luftveier

Gal vareplassering ødelegger for muligheten til å holde riktig temperatur i hele disken.

- Overfylte disk og tildekning av luftspalter må ikke forekomme, understreker Freddy Bøhm.

Som mennesker må også diskene ha frie

«Renholdet av plug-in-diskene faller lett mellom to stoler»



**IKKE SÅ GODE PÅ BUNNEN:** - All skitt følger ikke med vannet ut avløpet, men blir liggende på bunnen av kjølediskene, sier teknisk sjef Freddy Bøhm i Norge.

luftveier. Ingen varer må stables høyere enn lastemerket. Luften over varene må uhindret kunne nå returkanalen. ■



**KJØLEEVNEN REDUSERES:** Kondensatoren i denne plug-in-disken kunne trenge en runde med børsten eller støvsugeren.

## FAKTA

### ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD

Skal kuldemøbelet fungere som ønsket, trengs daglig ettersyn og regelmessig vedlikehold.

- Foreta visuell kontroll av vareplasseringen og sørg for at ingen luftspalter er tildekket.
- Kontroller at det blåser kald luft i hele møbelet ved å føre hånden langs blåsespalten. Det skal være lik strømming hele veien.
- Påse at alle glass, hyller, nettgardiner og lignende er hele og riktig plassert.
- Ta en tur i maskinrommet for å se at det ikke er for varmt. Temperaturen bør ikke overstige 25 grader. Sjekk også at ingen lamper lyser rødt og at det ikke forekommer unormale lyder eller lukter.
- Kuldemøbelet bør tømmes for varer og rengjøres minst to ganger i året. Kontroller samtidig at avløpet er åpent.
- I plug-in-disker må kondensatoren børstes eller støvsuges regelmessig for å fjerne støv og skitt.

Kilde: Norge